

B&K České Budějovice spol. s r.o.

regionální středisko bezpečnosti práce

Lidická 47, 37001, České Budějovice, 386 360 811, 602 177 982

RZ301/17

Vývody rozvaděče RS– chodba -suterén

Zápusťný pastový rozvaděč - plech dvířka

Výrobce STAVCENT a.s. JH v.č.:5/96 In:63A

Č. Obvod	Vedení	Jištění	Izolační odpor		impedanční smyčka	
			I _{jm} (A)	R _i (MΩm)	Z _{sm} (Ωm)	
1 Hlavní vypínač	CYKY4x10	ABB	63/3	100		0,23
2 Chránič		TERASAKI	25/4/003	100		
I _{vyb} : 27 mA,U _d :0 mV, t _v :21 msec						
3 Bazének sauna		F&G	B16/3	100		
4 Hydrojet		LSN	C16/3	100		
5 Ovládání		F&G	B6/1	100		
6 Čerpadlo bazén		EP1-M1-1,6	1,6	100		
7 Čerpadlo výlevka		EP1-M2,5-4	4,0	100		
8 Čerpadlo kal.chodba		EP1-M4-6,3	4,0	100		
9 Sauna		ABB	B16/3	100		
10 Potírna		ABB	B20/3	100		
11 Zásuvka 230V strojovna bazénu		ABB	B16/1	100		
12 Osvětlení strojovna bazénu		ABB	B16/1	100		
13 Zásuvka 230V chodba, šatny, masáž		ABB	B16/1	100		
14 Osvětlení strojovna topení		ABB	B16/1	100		
15 Zásuvka 230V strojovna topení		ABB	B16/1	100		
16 Splachovač		ABB	B16/1	100		
17 Nouzové osvětlení chodba		ABB	B16/1	100		
18 Měření a regulace		ABB	B10/3	100		

Vývody rozvaděče HIMEL– strojovna bazénu -suterén

Nástěnný plechový rozvaděč - plech dvířka

Výrobce Vemer Typ.VK-10,8 v.č.:CR64/150 In:25A

Č. Obvod	Vedení	Jištění	Izolační odpor		impedanční smyčka	
			I _{jm} (A)	R _i (MΩm)	Z _{sm} (Ωm)	
1 Hlavní vypínač	CYKY5x4		25/3	100		0,32
2 Chránič		Moeller	25/4/003	100		
I _{vyb} : 24 mA,U _d :0 mV, t _v :25 msec						
3 Ovládání		F&G	B6/1	100		
4 Cívka hodiny		F&G	B6/1	100		
5 Motorový spouštěč		F&G	MS10/3	100		
6 Ovládání		F&G	B6/1	100		
7 Dávkovač		F&G	B6/1	100		
8 Ovládání		F&G	C1/1	100		
9 Ovládání		F&G	B6/1	100		
10 Motorový spouštěč – masážní trysky		F&G	MS4/3	100		
11 Motorový spouštěč - filtrace		F&G	MS4/3	100		
12 Motorový spouštěč - vzduch		F&G	MS4/3	100		
13 Motorový spouštěč - vzduch		F&G	MS6,3/3	100		
14 Ohřev vzduchu 1		F&G	C10/1	100		
15 Ohřev vzduchu 2		F&G	C10/1	100		
16 Ohřev vzduchu 3		F&G	C10/1	100		
17 Ohřev vzduchu 4		F&G	C10/1	100		

Vývody rozvaděče R1,1–u recepcce

Zápusťný pastový rozvaděč - plech dvířka

Výrobce STAVCENT a.s. JH-bez štítku In:63A

Č. Obvod	Vedení	Jištění	Izolační odpor		impedanční smyčka	
			I _{jm} (A)	R _i (MΩm)	Z _{sm} (Ωm)	
1 Hlavní vypínač	CYKY5x6	IS63/3		100		0,27
2 Osvětlení – pult		Moeller	B10/1	100		
3 Osvětlení – recepcce		Moeller	B10/1	100		